

Procédure CiBi

MW le 24/6/2024

1 – Régler la zone d'exploitation CB éteinte appuyer sur AM/FM et mettre en marche. Régler sur DE avec les touches flèche.

2 – Régler sur AM et le canal convenu

3 – Mettre le gain au maximum RFG (54), descendre si cela est gênant lorsque l'on est proche.

4 – Régler le squelch ASQ, A1 le plus faible A9 le plus haut

Réglage puissance sur CB40M, CB éteinte appuyer simultanément sur RFG et touche PTT puis allumer la CB, régler avec les touches du micro UP & Down sur DH (8W) ou DL (4W)